

ミスミ

ソケット (NEMA規格)



電安法 PSE | CSA | UL | NEMA | ネジ式 | 差し込み | 電源用 | 盤間接続

在庫品

RoHS



NEMA規格、海外規格対応のソケット

●給電側のケーブルに取付けてケーブル側のプラグ(オス)またはインレットへ電源を供給するコンセントです。全商品がUL・CSAを取得しております。



ご注意

・結合相手は**02216ページ**のプラグ又は**02217ページ**のインレットになります。同じNEMA No.の末尾が「P」のものとは組み合わせずにご使用ください。
例)HBL5269C (NEMA 5-15R) ⇔ HBL5278C (NEMA 5-15P)

※刃の型はNEMA規格のものになります。各商品より刃型は異なりますので**02215ページ**をご参照のうえNEMA No.にてご確認ください。

仕様

型番	NEMA No.	安全規格	刃型タイプ	芯数	定格		適合電線サイズ		接続可能ケーブル外径 mm	寸法(mm)		
					電圧(V)	電流(A)	AWG	mm ²		A±0.79mm	φB±0.79mm	φC±0.79mm
HBL5269C	5-15R	全品 UL CSA PSE	差込型	2P+接地	125	15	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	70.6	38.9	35.8
HBL5369C	5-20R				125	20	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	70.6	38.9	35.8
HBL5669C	6-15R				250	15	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	70.6	38.9	35.8
HBL4729C	L5-15R				125	15	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	70.6	38.9	35.8
HBL2313	L5-20R				125	20	18~10	0.75~5.5	9.8~19.8	98	57.4	50
HBL2613	L5-30R				125	30	18~10	0.75~5.5	9.8~19.8	98	57.4	50
HBL4579C	L6-15R		引掛け形	2P+接地	250	15	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	70.6	38.9	35.8
HBL2323	L6-20R				250	20	18~10	0.75~5.5	9.8~19.8	98	57.4	50
HBL2623	L6-30R				250	30	18~10	0.75~5.5	9.8~19.8	98	57.4	50
HBL2713	L14-30R				250	30	18~10	0.75~5.5	15.1~29.2	97.5	58.4	50.8
HBL2423	L15-20R				250	20	18~10	0.75~5.5	15.1~22.7	97.5	58.4	50.8
HBL2813	L21-30R				208	30	18~10	0.75~5.5	15.1~29.2	97.5	58.4	50.8

※電線接続方法は引き締めまたは巻締め方式です、ネジは外れません(圧着端子は使用できません)。




1個単位

型番	¥通常単価			¥スライド単価		
	1~9個	10~29個	30個~	10~29個	30個~	30個~
HBL5269C	2,695	2,395	2,108			
HBL5369C	3,984	3,484	3,069			
HBL5669C	4,125	3,425	3,019			
HBL4729C	2,918	2,618	2,301			
HBL2313	3,580	2,880	2,544			
HBL2613	4,955	4,755	4,455			
HBL4579C	3,397	3,197	2,821			
HBL2323	2,854	2,554	2,247			
HBL2623	5,248	5,148	4,534			
HBL2713	6,940	6,524	5,940			
HBL2423	4,716	4,316	3,801			
HBL2813	6,838	6,138	5,405			

外形図

汎用型ソケット



※刃型に関しては**02215ページ**のNEMA No.にてご確認ください。



Order
注文例

型番

HBL5269C